



Art.-Nr.: YMOCA-CASADIMM CASA Trailing Edge Dimmer Steuermodul

NEUHEIT!



Der CASA Trailing Edge Dimmer ist ein Phasenabschnittsdimmer. Sein Einsatz ermöglicht stufenloses Dimmen von Phasenabschnittsleuchtmitteln. Ausgangsleistung 150W LED / 200W ohmisch (z.B Glühlampen). Gesteuert wird er drahtlos mit der CASAMBI® App. Zugenlastung und Klemmenabdeckung sind integriert.

TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Verbrauch Standby	0,5 W
Ausgangsleistung max.	150 W
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Lastarten	Kapazitive Last
Kommunikationsart	Bluetooth
Dimmungsart	TRIAC
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Inside	Ja
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 20
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 C°
Gehäusetemperatur max., tc	60 C°



Physikalische Daten	
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße L	143 mm
Produktmaße B	47 mm
Produktmaße H	29 mm
Verpackungsmaße L	162 mm
Verpackungsmaße B	51 mm
Verpackungsmaße H	31 mm