



# Ledlichtdiscounter installatiehulp

Welkom bij de Ledlichtdiscounter installatiehulp.  
Hier leggen we u stap voor stap uit hoe u een railsysteem monteert.  
Veel installatieplezier!

## Benodigheden

Voor de installatie heeft u nodig:  
Een potlood, schroeven, schroevendraaier of schroefmachine en een spanningszoeker.

## Stap 1

Vind eerst de juiste plek voor uw rails. Zorg ervoor dat op deze plek een stroompunt is zodat u deze kunt verbinden aan de rails.  
Schakel dan de juiste groep uit in uw meterkast om ongelukken te voorkomen.

## Stap 2

Strip de bedrading die uit het plafond komt ongeveer 1cm af zodat de binnenste bedrading zichtbaar wordt.  
Hiermee gaat u het systeem verbinden met het stroomnetwerk.

## Stap 3

Als u de draden heeft gestript kunt u het kapje van het systeem halen door de schroeven te verwijderen.  
Hier ziet u dan het kroonsteentje waar de bedrading in komt te zitten. Deze schroeft u nu los met een schroevendraaier zodat de bedrading er in kan.  
Zorg ervoor dat de kant van het kapje bij de stroomdraden zit.

## Stap 4

Teken op het plafond de gaten waar u het systeem op gaat hangen. Als deze goed staan kunt u de schroeven door de gaten heen boren. Nu zit het systeem volledig vast aan het plafond.

## Stap 5

Buig de elektriciteitsdraden richting het systeem.  
Het maakt niet uit welke draad in welke ingang komt.  
Als de bedrading goed vastzit in het kroonsteentje draait u deze weer dicht met de schroevendraaier. Zit alles vast? Monteer dan het kapje weer op het systeem.

## Stap 6

Nu het hele systeem gekoppeld is aan het plafond kunnen de lampen er in.  
Deze hebben altijd een GU10 fitting.  
Zet deze in de fitting en draai ze dan een kwartslag om ze vast te zetten.  
Als dit is gebeurd kunt u het gehele armatuur makkelijk in de rails schuiven.  
En dan bent u klaar met de installatie. Zet de stroom weer aan en controleer of het systeem werkt.