

Ledvion

EMERGENCY SPOT

3 YEARS OF WARRANTY

(2 years for the battery)

Habraken 1205
5507 TB Veldhoven
The Netherlands
www.ledvion.com

LVE10005

EN WARNING!

Attention

The installation, testing, maintenance and dis-assembly of this product must be operated by qualified personnel. Take care to ensure the mains supply is isolated before installation. Check marked label for correct voltage and frequency supply before installation. The plastic parts of this fixture are recyclable. And to avoid environmental pollution, please send the electronic parts and batteries to designated place for disposal. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The battery is non-user replaceable. If the battery is damaged, only the same battery can be replaced.

NL WAARSCHUWING!

Attentie

De installatie, het testen, het onderhoud en de demontage van dit product moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Zorg ervoor dat de netvoeding geïsoleerd is voor de installatie. Controleer het gemarkeerde label voor de juiste spanning en frequentie vóór installatie. De plastic onderdelen van deze armatuur zijn recyclebaar. En om milieuvuiling te voorkomen, gelieve de elektronische onderdelen en batterijen naar een aangewezen plaats te sturen voor verwijdering. Als de externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur beschadigd is, dient deze uitsluitend te worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. De lichtbron in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. De batterij kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als de batterij beschadigd is, kan alleen dezelfde batterij worden vervangen.

ES ADVERTENCIA!

Atención

Apto para montaje en superficies normalmente inflamables. El indicador LED La instalación, las pruebas, el mantenimiento y el desmontaje de este producto deben ser realizados por personal cualificado. Asegúrese de que la red eléctrica esté aislada antes de la instalación. Antes de la instalación, compruebe la tensión y la frecuencia correctas en la etiqueta. Las piezas de plástico de este aparato son reciclables. Para evitar la contaminación del medio ambiente, envíe las piezas electrónicas y las pilas a un lugar designado para su eliminación. Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar con el fin de evitar riesgos. La fuente de luz contenida en esta luminaria deberá ser sustituida exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar. La batería no es sustituible por el usuario. Si la batería se daña, sólo podrá sustituirse la misma batería.

DE WARNUNG!

Beachtung

Die Installation, Prüfung, Wartung und Demontage dieses Produkts muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Netzversorgung vor der Installation getrennt ist. Überprüfen Sie vor der Installation das gekennzeichnete Etikett auf korrekte Spannung und Frequenz der Stromversorgung. Die Kunststoffteile dieses Geräts sind recycelbar. Um die Umwelt nicht zu belasten, entsorgen Sie bitte die elektronischen Teile und die Batterien an einem dafür vorgesehenen Ort. Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Die Batterie ist nicht austauschbar. Wenn die Batterie beschädigt ist, kann nur die gleiche Batterie ersetzt werden.

FR AVERTISSEMENT!

Attention

L'installation, le test, l'entretien et le démontage de ce produit doivent être effectués par du personnel qualifié. Veillez à ce que l'alimentation secteur soit isolée avant l'installation. Avant l'installation, vérifiez que la tension et la fréquence d'alimentation sont correctes sur l'étiquette marquée. Les pièces en plastique de cet appareil sont recyclables. Afin d'éviter toute pollution de l'environnement, veuillez envoyer les pièces électroniques et les piles à l'endroit prévu à cet effet. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire. La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Si la batterie est endommagée, seule la même batterie peut être remplacée.

TECHNICAL DATA:


Model	LVE10005
Rated Voltage	AC220-240V~ 50/60Hz
Operating Mode	Non Maintained
Rated Wattage	Normal power 6W; Emergency power 3W
CCT	5700K - 8000K
Discharge Duration	2.5H
Charge	24H
Emergency Luminance Flux	300Lm
Battery	3.7V 2200mAh
Power Factor	0.4
Operating Temp Range	0-40°C
IP Degree	IP20

Ledvion

EMERGENCY SPOT



INCLUDED: 1x
















Ledvion
Habracken 1205
5507 TB Veldhoven
The Netherlands

www.ledvion.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

















Surface mounting

1. Turn off the main power
2. Insert a flat-blade screwdriver into the slot on the side of the shell, pry the slot to remove the mounting ring from the main body shell (image 2 & 3)
3. Fix the mounting ring on the ceiling with screws and expansion tubes (image 4 & 5)
4. Press the buckle of the lamp housing with a flat-blade screwdriver and open the lamp bottom shell for 15° counterclockwise (image 6 & 7).
5. Disconnect AC cable terminals, remove the bottom shell, then knock out the outlet hole of the bottom shell with a tool (image 8).
6. Insert the input wire into the outlet hole, fixed the crimping terminal, then connect the wires as required, pay attention to the brown wire (L) and blue wire (N) (image 9).
7. Connect the AC cable terminals and then fix the bottom shell on the lamp body again for 15° Clockwise (image 10).
8. Push the lamp into the mounting ring, and then finished (image 11 & 12)
9. When the main power is turned on, the green indicator is flashing, it means the lamp is in normal charging
10. Disconnect the main power or press the test switch, the lamp will automatically switch to the emergency state, at this time, the battery power supply and the lamp lit on, it means the lamp is in normal emergency state



Recessed mounting

1. Turn off the main power
2. Insert a flat-blade screwdriver into the slot on the side of the shell, pry the slot to remove the mounting ring from the main body shell (image 2 & 3)
3. Press the buckle of the lamp housing and open the lamp bottom shell for 15° counterclockwise (image 4 & 5)
4. Disconnect AC cable terminals, remove the bottom shell, then knock out the outlet hole of the bottom shell with a tool (image 6)
5. Insert the input wire into the outlet hole, fixed the crimping terminal, then connect the wires as required, pay attention to the brown wire (L) and blue wire (N) (image 7)
6. Connect the AC cable terminals, and then fix the bottom shell on the lamp body again for 15° Clockwise (image 8)
7. Fix the spring to the lamp housing, and make a hole on the ceiling, cut out size: $\varnothing 125\text{mm}-\varnothing 135\text{mm}$, and then install the lamp on the ceiling (image 9 & 10)
8. Finished (image 11 & 12)
9. When the main power is turned on, the green indicator is flashing, it means the lamp is in normal charging
10. Disconnect the main power or press the test switch, the lamp will automatically switch to the emergency state, at this time, the battery power supply and the lamp lit on, it means the lamp is in normal emergency state



Replace lens:

1. Pry the slot to remove the lens gland from the main body shell
2. Take out the lens and replace other lenses
3. Reinstall the lens and lens gland, finished

Indicator Status Chart:

Indicator	Color	Green flashing medium	Green flashing Fastest	Green flashing slowly	Solid Green	Red
	Status	Monthly inspection	Half-year inspection	Battery charging	Battery Fully Charged	Battery Failure

Notice: If the indicator is red and flashing slowly when AC power is on, the battery is failed or disconnected.
If the indicator is red and flashing quickly under the self-testing model, the emergency function is not working

Test button functions:

Operation \ State mode	Main Power			Emergency state	Self-test status
Pressing method	Press the TEST switch without release	Press test button twice quickly	Press test button 3 times quickly	Press the TEST switch without release	Press test button once
Function	Entering Emergency mode	Entering monthly checking mode	Entering semi-annual checking mode	Turn off the fixture	Exit the self-testing

AUTO SELF-TEST:

1. This product has an automatic detection system with emergency function. When the lamp is put into use for 30 ±2 days, the system will automatically enter the monthly inspection mode when the mains is not disconnected. At this time, the indicator light will flash green at medium speed for about 30 seconds to exit The monthly inspection mode then enters the normal mode; when the lamp is put into use for 180±5 days, the system will automatically enter the semi-annual inspection mode when the mains is not disconnected. At this time, the indicator light flashes green quickly for about 30 minutes to exit the semi-annual inspection Mode and then enter the normal mode; in the automatic detection mode, if the emergency time cannot reach the set time, the indicator light is off at this time, indicating that the emergency function is invalid; in the automatic detection state, press the test switch once to exit the automatic detection mode and enter normal status.
2. When the main power and battery lose power supply function at the same time, the self-test program is automatically cleared, and the self-test system will recalculate the monthly and half-yearly inspection time when the mains power is supplied next time.

SIMULATION TEST DESCRIPTION

This product is equipped with an automatic detection system for emergency function. In order to test the effective ness of the system, the product has a manual simulation detection function. The basic operation is as follows: Press the test switch twice to enter the monthly inspection mode in the mains state The indicator light flashes green at medium speed for 30 seconds, and then exits the monthly inspection mode and enters the normal mode, indicating that the self-test monthly inspection function is normal; in the mains state, quickly press the test switch 3 times to enter the semi-annual inspection mode, at this time the indicator light is green The light flashes quickly for 30 minutes, and then exits the semi-annual inspection mode and enters the normal mode, indicating that the self-test semi-annual inspection function is normal; in the analog test state, press the test switch once to exit the analog test mode and enter the normal state.

EN Notes on Disposal

The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.



Care

Before cleaning the unit, disconnect it, if necessary from other components; do not use aggressive cleaning agents. The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please go back to the retailer where you have bought the product together with your proof of purchase. We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear or tear. We reserve the right to make technical modifications.

General Safety

- Read the manual carefully before use. Keep this manual for future reference.
- Only use the product for its intended purposes. Do not use the product for other purposes than described in the manual.
- Do not use this product if any part is damaged or defective. If the product is damaged or defective, replace the product immediately.
- This product shall not be used by children without the supervision of an adult. Children shall not play with the device.
- Do not modify the product in any way.
 - Do not expose the product to water or moisture. (IP 20)
 - Do not immerge the product into water. (IP 44 – IP 67)
- Keep the product away from heat sources.
- Do not block the ventilation openings.
- Do not look directly into the LED lamp.

DE Hinweise für die Entsorgung

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte (erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde abgegeben werden. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.



Pflege

Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es bei Bedarf von anderen Komponenten; Verwenden Sie keine aggressiven, Tenside enthaltenden Reinigungsmittel. Das Gerät wurde sorgfältig auf Mängel überprüft. Wenn Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, gehen Sie bitte zum Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben zusammen mit dem Kaufbeleg zurück. Wir haften nicht für Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Handhabung oder Verschleiß entstehen. Wir behalten uns das Recht vor ohne vorherige Information, technische Änderungen vorzunehmen die der Produktverbesserung dienen.

Generelle Sicherheit

- Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Halten Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als im Anleitung beschrieben.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, ersetzen Sie das Produkt sofort.
- Das Produkt darf nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Ändern Sie das Produkt nicht in irgendeiner Weise.
 - Das Produkt sollte nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. (IP 20)

NL Aanwijzingen voor verwijdering

Het product is ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt verzamelpunt. Geef het product niet bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoper of de plaatselijke overheid die verantwoordelijk is voor afvalbeheer.



Onderhoud

Voordat u het apparaat schoonmaakt, ontkoppelt u deze van andere componenten; geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. Het apparaat is zorgvuldig gecontroleerd op gebreken. Als u desondanks toch een klacht heeft, neem dan contact op met de originele verpakking aan de leverancier waar u het heeft gekocht, samen met uw aankoopbewijs. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste behandeling, onjuist gebruik of slijtage van het product.

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor toekomstige verwijzing.
- Gebruik het product alleen voor de beoogde doeleinden. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang het apparaat onmiddellijk, als het beschadigd of defect is.
- U mag het apparaat niet aanpassen.
 - Stel het product niet bloot aan water of vocht (IP 20)
 - Dompel het product niet onder water. (IP 44 – IP 67)
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de LED

FR Remarques sur l'élimination

Le produit est conçu pour une collecte séparée à un point de collecte approprié. Ne jamais installer le produit dans la poubelle. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le détaillant ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.



Maintenance

Avant de nettoyer le dispositif, débranchez-le des autres éléments. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Le dispositif a été soigneusement vérifié pour les éventuels défauts. Toutefois, si vous avez des raisons pour déposer une plainte, adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le dispositif, vous devez joindre une preuve d'achat. Le fabricant n'est pas responsable des dommages qui résultent d'une mauvaise manipulation du dispositif, de sa mauvaise utilisation ou de l'usure normale. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques.

Security Générale

- Lisez attentivement le manuel avant utilisation. Conservez le manuel pour référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Ne pas utiliser l'appareil décrites dans le manuel à d'autres fins.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit.
 - Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité. (IP 20)
 - Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. (IP 44 – IP 67)
- Il doit être séparé des sources de chaleur.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.

ES Notas sobre la eliminación

El producto está designado para una recolección separada en un punto de recogida apropiado. No deseché el producto con la basura doméstica. Para obtener más información, contacte con el vendedor o la autoridad local responsable para la gestión de residuos.



Cuidado

Antes de limpiar la unidad, desconéctala si es necesario, de otros componentes; no use agentes de limpieza agresivos. La unidad ha sido cuidadosamente revisada contra defectos. Sin embargo, si tiene motivos de reclamación, por favor diríjase al establecimiento donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra. No nos hacemos responsables por daños derivados de una manipulación incorrecta, uso incorrecto o desgaste. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas.

Seguridad general

- Lea el manual cuidadosamente antes del uso. Guarde este manual para futura referencia.
- Utilice el producto únicamente para los fines previstos. No use el producto para otros propósitos que los descritos en el manual.
- No use este producto si alguna parte está dañada o defectuosa. Si el producto está dañado o es defectuoso, reemplácelo inmediatamente.
- Este producto no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto. Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- No modifique el producto de ninguna manera.
 - No exponga el producto al agua o la humedad. (IP 20)
 - No sumerja el producto en agua. (IP 44 – IP 67)
- Mantenga el producto alejado de fuentes de calor.
- No bloquee las aberturas de ventilación.

- Keep a minimum distance of 1 meter between the lamp and the surface being illuminated.

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Do not use the product if the cable or plug is damaged or defective. When damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Before use, always make sure that the voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Make sure that the cable does not hang over the edge of a worktop and cannot be caught accidentally or tripped over.

Warning

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Caution, risk of electric shock.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire has to be destroyed.

Disclaimer

Designs and specifications are subject to change without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such. Please visit us online on our website: www.ledvion.com For more information about our company and our products.

Documentation

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales. Formal documentation is available upon request. The formal documentation includes, but is not limited to the Declaration of Conformity, the Material Safety Data Sheet and the product test report.

CE declaration

This product complies with the following directives:

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Additionally, for Products with Radio transmitter units:
RED: 2014/53/EU

The complete Declaration of Conformity Document (DOC) can be found on our website.

Dokumentation

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit allen relevanten Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gültig sind. Das Produkt entspricht allen geltenden Vorschriften und Bestimmungen im Verkaufsland. Formale Unterlagen sind auf Anfrage erhältlich. Die formale Dokumentation beinhaltet, ist aber nicht auf die Konformitätserklärung beschränkt, das Sicherheitsdatenblatt und das Produkt Prüfbericht.

CE Konformitätserklärung

LVD: 2014/35/EU
EMV: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Zusätzlich, für Produkte mit Funkeinrichtung:
RED: 2014/53/EU

Das vollständige Dokument der Konformitätserklärung (DOC) finden Sie auf unserer Website.

- Das Produkt nicht in Wasser tauchen. (IP 44 - IP 67)
- Halten Sie das Produkt von Wärmequellen.
- Blockieren Sie nicht den ventilationsöffnungen
- Schau nicht direkt in die LED-Lampe
- Beachten Sie den Mindestabstand (> 2mtr) zwischen der Lampe und der beleuchteten Fläche.

Elektrische Sicherheit

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist.

- Das Produkt nicht verwenden, wenn das Hauptkabel oder Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Wenn der Netzstecker beschädigt oder defekt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Reparaturagenten ersetzt werden.
- Vor dem Gebrauch immer darauf achten, dass die Netzspannung die gleiche wie die Spannung auf dem Typenschild des Gerätes ist.
- Achten Sie darauf, das die Kabel nicht über den Rand einer Arbeitsplatte hängt und nicht versehentlich gefangen oder darüber stolpern werden kann.

Haftungsausschluss

Entwürfe und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken oder ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt. Besuchen Sie uns online unter www.ledvion.com für weitere Informationen über unsere Produkte und unser Unternehmen.

Electrische Veiligheid

- Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient dit product alleen door een erkend technicus te worden geopend wanneer onderhoud nodig is.
- Gebruik het product niet als de kabel of de stekker beschadigd of defect is. Als de stekker beschadigd of defect is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een erkend reparatiebedrijf.
- Controleer voor gebruik altijd of de hoofdspanning hetzelfde is als de beschreven spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de kabel niet over de rand van een werkblad hangt en dat er niet per ongeluk overheen gestruikeld kan worden.

Waarschuwing

- De lichtbron in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverlener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Let op, gevaar voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vervangen; Als de snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd.

Disclaimer

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke houders en worden hierbij als zodanig erkend. Bezoek ons online op www.ledvion.com voor meer informatie over onze producten en ons bedrijf.

FR Pour réduire le risque de choc électrique à ouvrir un spécialiste reconnu lorsque l'entretien est nécessaire.

- Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la prise principale est endommagée ou défectueuse. Encore si la prise est endommagée ou défectueuse, il doit être remplacé par le fabricant ou un réparateur agréé.

Attention

- La source de lumière dans ce produit ne doit être remplacé par le fabricant ou son service ou une personne qualifiée.
- Attention, risque d'électrocution.
- Le câble flexible externe de luminaire ne peut pas être remplacé; Si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.

Disclaimer

Les conceptions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous les logos, marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées ou leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels. consultez le site www.ledvion.com pour plus d'informations sur l'entreprise Shada et ses produits.

Seguridad eléctrica

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este producto solo debe ser abierto por un técnico autorizado cuando sea necesaria una reparación.

Seguridad eléctrica

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este producto solo debe ser abierto por un técnico autorizado cuando sea necesaria una reparación.
- No utilice el producto si el cable o el enchufe están dañados o defectuosos. Cuando esté dañado o defectuoso, debe ser reemplazado por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes de usar, asegúrese siempre de que el voltaje sea el mismo que el voltaje en la placa de características del dispositivo.
- Asegúrese de que el cable no cuelgue del borde de una superficie de trabajo y que accidentalmente no pueda quedar atrapado o pueda tropezarse con él.

Advertencia

- La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante o su servicio técnico o una persona cualificada similar.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- El cable o cable flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria debe ser destruida.

Aviso legal

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Todos los logos, marcas y los nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares y se les reconoce como tales. Visítenos en línea en nuestro sitio web: www.ledvion.com Para obtener más información sobre nuestra empresa y nuestros productos.

Documentatie

Het product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop. Formele documentatie is op aanvraag beschikbaar. De formele documentatie omvat, maar is niet beperkt tot, de conformiteitsverklaring, het veiligheidsinformatieblad en het product testrapport.

CE -conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Aanvullend, voor Radiografisch bestuurd producten:
RED: 2014/53/EU

Het complete EG conformiteitsdocument (DoC) kunt u downloaden via onze website.

Documentation

Le produit a été fabriqué et fourni en conformité avec tous les règlements et directives pertinentes, valables pour tous les Etats membres de l'Union européenne. Le produit est conforme à toutes les spécifications et réglementations applicables dans le pays de vente. La documentation officielle est disponible sur demande. La documentation officielle comprend, mais ne se limite pas à la déclaration de conformité, la fiche de données de sécurité et le rapport d'essai du produit.

Déclaration CE

Le produit est conforme aux directives suivantes :

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
et -seulement pour les produits avec des unités d'émission de Radio aussi:
RED: 2014/53/EU

Le document de déclaration de conformité (DOC) complet se trouve sur notre site Web.

Documentación

El producto ha sido fabricado y suministrado de conformidad con todos los requisitos y directivas relevantes, válidas para todos los estados miembros de la Unión Europea. El producto cumple con todas las especificaciones y regulaciones aplicables en el país de venta. La documentación oficial está disponible a petición. La documentación formal incluye, entre otras cosas, la Declaración de Conformidad, la Hoja de Datos de Seguridad del Material (M) y el informe de la prueba de producto.

Declaración CE

Este producto cumple con las siguientes directivas:

LVD: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Además, para los productos con unidades transmisoras de radio: RO30: 2014/53/EU

El documento de declaración de conformidad (DOC) completo se puede encontrar en nuestro sitio web.