


Specifications

Finishes: Natural Plaster Finish

Light Source Holder: Aluminum Heatsink (included)

Light Source / Max Consumption / Voltage: Led Strip / 20Watt/m / 12-24V or 220-240V (not included)

Features: IP20 CE RoHS

Modules
Zone.60 01 Linear 1500

01.AB.059 25x140x1500mm / 4230g



Zone.60 01

Zone.60 02 Interior Corner

01.AB.060 25x140x(155x155)mm / 825g



Zone.60 02



Zone.60 03

Zone.60 03 Exterior Corner

01.AB.061 25x140x(140x140)mm / 825g

NAMA owns the Intellectual Property of the products, while their Designs are registered in HELLENIC INDUSTRIAL PROPERTY ORG.:No 20190600022 / EUROPEAN REGISTRATION DESIGN N°: 006312187



1

ATTENTION!
TURN OFF THE POWER
STROM ABSCHALTEN
COUPEL LE COURANT
CORTE CORRIENTE
ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2

define the desired height of installation
καθορίστε το επιθυμητό ύψος εγκατάστασης

3

cut the exterior plasterboard of the wall according to the constructional section*
κόψτε την εξωτερική γυψοσανίδα του τοίχου σύμφωνα με την τομή*

4

cut the interior plasterboard of the wall according to the constructional section**
κόψτε την εσωτερική γυψοσανίδα του τοίχου σύμφωνα με την τομή**

5

place the profile in the recess & pull out the cable***
τοποθετήστε το προφίλ στην εσοχή αφήνοντας έξω το καλώδιο παροχής***

6

fasten the profile with plasterboard screws (optional)
στερεώστε με βίδες γυψοσανίδας (προαιρετικά)

7

apply 1st layer of joint filler
εφαρμόστε 1^η στρώση γυψόκολλας

8

place joint tape & 2nd layer of joint filler
τοποθετήστε γάζα & εφαρμόστε 2^η στρώση γυψόκολλας

let dry (24h)

9

sand and grout the profile
τρίψτε και στοκάρете το προφίλ

let dry (8h)

10

apply primer and paint
εφαρμόστε αστάρι και χρώμα

let dry (24h)

11

place the Led strip & the transformer****
τοποθετήστε την ταινία Led & το μετασχηματιστή****

12

connect transformer / reconnect the power
συνδέστε το μετασχηματιστή & το ρεύμα

* The dimensions of the recess should be 143mm for Zone.60 and 187mm for Zone.100. ** The dimensions of the recess should be 90mm for Zone.60 and 136mm for Zone.100. *** This step is required only when the power cable first enters the light profile. **** The transformer should be placed in a position so it can be reached and fixed in case of malfunction. The power of the transformer depends on the total length of the Led strip.

- This product is suitable for integrating with at least 2 layers of 12.5 mm plasterboards. It is recommended that joint filler should also be added to the joint between any two modules.
- It is recommended that the modular system profile should be placed by specialized craftsmen in the field of plastering (steps: 2,3,4,5,6,7,8).
- It is recommended that the modular system profile should be sanded and painted by specialized craftsmen in the field of coloring. For optimum final finish use spray painting (steps: 9,10).
- An authorized electrician should do all procedures of the following steps (1,11,12).
- To avoid glare, orientate the profile so that it faces away from main view.

* Οι διαστάσεις της εσοχής πρέπει να είναι 143χιλ για το Zone 60 και 187χιλ για το Zone.100. ** Οι διαστάσεις της εσοχής πρέπει να είναι 90χιλ για το Zone 60 και 36χιλ για το Zone.100. *** Αυτό το βήμα απαιτείται μόνο κατά την αρχική είσοδο της παροχής ρεύματος στο φωτιστικό προφίλ. **** Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετηθεί σε επισκεψιμη θέση ώστε να μπορεί να επισκευαστεί. Η ισχύς του εξαρτάται από το μήκος της ταινίας Led.

- Το προϊόν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε τουλάχιστον 2 στρώσεων γυψοσανίδας πάχους 12,5 χιλ. Προτείνεται η τοποθέτηση συνδετικού υλικού (γυψόκολλα) και στον αρμό μεταξύ δύο προφίλ.
- Η τοποθέτηση του αρθρωτού προφίλ προτείνουμε να πραγματοποιείται από τεχνίτες ειδικευμένους στον τομέα του γύψου (βήματα: 2,3,4,5,6,7,8).
- Το τρίψιμο & η βαφή του γύψου προφίλ προτείνουμε να γίνεται από ειδικευμένους τεχνίτες στον τομέα των χρωματισμών. Για το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιείστε βαφή με πιστόλι αέρος (βήματα: 9,10).
- Τα βήματα (1,11,12) οφείλουν να πραγματοποιούνται από διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο.
- Για την αποφυγή θμβώσεων στρέψτε το προφίλ ώστε η ταινία Led να είναι μακριά από την κύρια θέση.

COPYRIGHT © 2016 - 2019 NAMAMODULAR. ALL RIGHTS RESERVED.