

Wifi-module verbinden met Ziggo-modem

De laatste stappen..

Nadat de Smart-M air wifi-module van Mitsubishi Heavy Industries door één van onze monteurs is geconfigureerd, dient u (als u gebruik maakt van een Ziggo-modem) als eingebruiker nog enkele stappen zelfstandig te doorlopen. Hieronder treft u deze stappen, waarmee de installatie kan worden afgerond.*

Stap 1: Log in op het Ziggo-modem via

https://www.vodafone.nl/account/inloggen?login=ziggo-connect-web





ZIGGO		🕁 Afm	elden Taal Nederlands 🛊
Home	Welkom		
Verbonden apparaten	Hulp bij veel gebruikte instellingen		
Geavanceerde Ø instellingen	(ហ	&
🖉 Beheer	Wifi-netwerk instellingen	Netwerk diagnose	Wijzig je gastnetwerk
	Status		
	Je SmartWifi modem st Draadloos (Actief - 2.4 - Draadloos (Actief - 2.4 -		tatus Len 5 GH2)



Stap 3: Klik op "Draadloos"

Ζιςςο		ල Afm	elden Taal Nederland	S .♣
1 Home	Welkom			
Verbonden P apparaten	Hulp bij veel gebruikte instellingen			
Geavanceerde		С ,	ራ	
Draadloos	Wifi-netwerk instellingen	Netwerk diagnose	Wijzig je gastnetwerk	
Beveiliging				
DNS				
UPnP Status				
DDNS				
Hulpmiddelen	Je SmartWifi modem status Draadloos (Actief - 2,4 en 5 GHz) Draedloos (Actief - 2,4 en 5 GHz) Dr			
🖉 Beheer				

Stap 4: Zet het vinkje bij "5 GHz wifi <u>uitgeschakeld</u>" en schakel daarmee de 5 Ghz functionaliteit uit.

Z	ggo		(b) Afmelden	Taal Nederlands 🛊
Û	Home	Wifi-signaal		
Þ	Verbonden apparaten	2,4 GHz frequentieband		
¢	Geavanceerde instellingen	 ✓ 2,4 GHz wifi ingeschakeld Wifi-modus Kanaal 	 2,4 GHz wifi uitgeschakeld 3 His/o/ax gemenod Handmatin & Automatisch 	Kanaal 1 *
	 Draadloos > Draadloos signaal > Beveiliging 	Kanaalbreedte	20 MHz	v.
	 > Wifi-gastnetwerk > WPS 	5 GHz frequentieband		
	Beveiliging	𝗭 5 GHz wifi ingeschakeld	 5 GHz wifi uitgeschakeld 	
	DHCP	Wifi-modus	802.11a/n/ac/ax gemengd	
	DNS	Kanaal	🔘 Handmatig 🧭 Automatisch	Kanaal 60 🔅
	UPnP	Kanaalbreedte	20/40/80/160 MHz-\$	
	DDNS	Ziggo Smart Wifi		
	Hulpmiddelen			
Ø	Beheer	𝒞 Kanaal optimalisatie ingeschał	keld 🕜 Kanaal optimalisatie uito	geschakeld 🕕

- **Stap 5:** Open de "Smart-M air app" op de telefoon.
- **Stap 6:** Selecteer de door onze monteur reeds geconfigureerde airconditioner door erop te tikken.



- **Stap 7:** U kunt het apparaat nu bedienen. Check dit eens door de airconditioner via de app aan te zetten.
- **Stap 8:** Wanneer de module werkt kunt u in uw Ziggo-modem de optie "5 GHz wifi ingeschakeld" waar aanvinken en daarmee de 5 GHz verbindingen opnieuw activeren.

Z	ggo		(b) Afmelden Taal Nederlands 🛊	
Û	Home	Wifi-signaal		
Þ	Verbonden apparaten	2,4 GHz frequentieband	ł	
ŝ	Geavanceerde instellingen	 3.4 GHz wifi ingeschakeld Wifi-modus Kanaal 	2,4 GHz wifi uitgeschakeld B02.11g/n/ax gemengd B04.0000	
	Draadloos > Draadloos signaal > Beveiliging	Kanaalbreedte		
	 > Wifi-gastnetwerk > WPS 	5 GHz frequentieband		
	Beveiliging	♂ 5 GHz wifi ingeschakeld	○ 5 GHz wifi uitgeschakeld	
	DHCP	Went for	802.11a/n/ac/ax gemengd	
	DNS	Kanaal	O Handmatig 🔗 Automatisch (Kanaal 60 🔅)	
	UPnP	Kanaalbreedte	20/40/80/160 MHz 💠	
	DDNS	Ziggo Smart Wifi		
	Hulpmiddelen			
0	Beheer		keld 🔷 Kanaal optimalisatie uitgeschakeld 🛛 🕕	

Stap 9: De installatie is nu volledig afgerond. U kunt uitloggen door op de knop afmelden te

klikken.			
ZIGGO		🕁 Afmelden	Taal Nederlands 👙
🗘 Home	١	Nifi-signaal	
Verbonden apparaten	2,4 GHz frequentieband		
Geavanceerde instellingen	♂ 2,4 GHz wifi ingeschakeld Wifi-modus	 2,4 GHz wifi uitgeschakeld 802.11g/n/ax gemengd Handmatin 	
Draadloos Draadloos signaal Beveiliging	Kanaalbreedte	20 MHz ()	Patridal I 🌩
 Wifi-gastnetwerk WPS 	5 GHz frequentieband		

Vragen? Neem gerust even contact met ons op via onderstaande contactgevevens.

*Dit document is opgesteld door 20degrees als extra service, om u als eindgebruiker op weg te helpen. De screenshots kunnen iets afwijken van de daadwerkelijke situatie, evenals de te ondernemen stappen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan dit document. Noch kan 20degrees aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg-)schade, die voortkomt uit het doorlopen van de betreffende stappen.