

Aanvullende handleiding Speedchip - Custom voor Giant Life, Sport & Pro

Activeren van de Speedchip Custom

De Speedchip Custom is geprogrammeerd met de WALK toets als activering of uw eigen activeringscode. Deze staat vermeld op uw factuur en pakbon.

Instellen van de snelheidslimiet

U kunt de snelheidslimiet van de Speedchip zelf instellen tussen de 0 km/h en de 75 km/h. Standaard staat deze ingesteld op 50 km/h.

Het instellen werkt als volgt:

- Activeer de Speedchip Custom met uw activeringscode
- Wacht tot 1,0 als snelheid in het display verschijnt. Of de accustatus-indicatie oplicht bij het ONE display.
- Wacht weer even tot de 0,0 km/h als snelheid verschijnt. De Speedchip is nu actief en staat gedurende 10 sec. in de programmeer mode.
- Druk de "up - toets" van de bedieningsunit 3x laat deze daarna los: de ingestelde snelheid verschijnt en kan met de "down- toets" of 'up- toets' worden gewijzigd.

Up -
Toets



Up -
Toets



Wacht tot de nieuw ingestelde snelheidslimiet verdwijnt en 0,0 km/h als snelheid verschijnt. Uw instelling is nu opgeslagen.