

# Instructies

voor solar lichtsnoer met 10W zonnepaneel



NL



# Instructies voor solar lichtsnoer met 10W zonnepaneel



**Belangrijk!** Voordat het lichtsnoer in gebruik wordt genomen dient het zonnepaneel **volledig te worden opgeladen met een USB C kabel**. De oplaadtijd bedraagt **13 uur**.

---

Let bij het plaatsen van het zonnepaneel en het ophangen van het lichtsnoer op de volgende punten:

- **Zonnige plek**

Het zonnepaneel dient op een zonnige plek te worden geplaatst waarbij het paneel maximaal zonlicht kan opnemen. Dit zorgt ervoor dat de batterij beter oplaadt en het lichtsnoer feller en langer zal branden.

- **Geen schaduwplek**

Let op dat het zonnepaneel niet lang in de schaduw ligt van bijvoorbeeld je huis of een boom. In de schaduw wordt de batterij niet voldoende opgeladen en zal het lichtsnoer minder fel, korter of helemaal niet gaan branden wanneer het donker wordt.

- **Andere lichtbron**

Plaats het zonnepaneel niet in de buurt van een andere lichtbron. Door het licht van de andere lichtbron wordt de licht/donker sensor in het zonnepaneel ontregeld en zal het lichtsnoer niet aangaan.

- **Kabelbreuk**

Let op dat het snoer van het zonnepaneel naar het eerste lampje niet klem komt te zitten om zo kabelbreuk te voorkomen.

- **Ophangen lichtsnoer**

Laat het lichtsnoer niet de volledige lengte overbruggen, maar ondersteun het lichtsnoer om de halve meter. Dit om kabelbreuk te voorkomen.

# Uitleg 10W zonnepaneel

## Aan/uitknop:

- 1 x drukken: het lichtsnoer gaat aan.
- 2 x drukken: timer van 2 uur wordt geactiveerd. Het indicator lampje wordt groen.
- 3 x drukken: timer van 4 uur wordt geactiveerd. Het indicator lampje wordt rood.
- 4 x drukken: het lichtsnoer gaat uit.

Timer van 2 uur: de lampen zullen automatisch na twee uur uitgaan.

Timer van 4 uur: de lampen zullen automatisch na 4 uur uitgaan.

## Modusknop:

- 1 x drukken: 100% helderheid
- 2 x drukken: 50% helderheid
- 3 x drukken: de lampen knipperen langzaam

## Specificaties zonnepaneel:

- De oplaadtijd middels een USB C kabel bedraagt 13 uur.
- Batterijcapaciteit: 6 x 2000mAh

