

LED-Netzgerät mit 5-kanaliger CASAMBI-Lichtsteuerung

LED power supply with 5 channel CAMSABI lighting control



Artikelnummer	Part no.	808391
Typ	Type	NU5BT24-100VL
Eingangsspannung	Input voltage	220-240Vac 50..60Hz
Nenn-Ausgangsspannung	Nominal output voltage	24V
Ausgangsleistung	Output power	100W
PWM-Frequenz	PWM frequency	16000 Hz
Leistungsfaktor λ	Power factor λ according to EN61000-3-2	0,95
Wirkungsgrad η	Efficiency η	>91%
Bereitschaftsleistung P_{sb}	Standby power	<0,5W
Einschaltstrom, Halbwertsbreite	Inrush current, half width	<50A 250 μ s
Funksignal	Radio signal	2,402..2,48 GHz; 7 dBm
Umgebungstemperatur (t_a)	Ambient temperature (t_a)	-25..+35°C
Bemessungstemperatur (t_c)	Rated temperature (t_c)	90°C
Überhitzungsschutz	Thermal protection	Ja / Yes
Überlastschutz	Overload protection	Ja / Yes
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	Ja / Yes
Abmessungen	Dimensions	400mm x 30mm x 18mm
Gewicht	Weight	216 g

- Unabhängiges Gerät mit konstanter Spannung zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit aufgestecktem 5-Kanal-LED-Dimmer
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne (Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- LEDs parallel anschließen
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!

- Independent device with constant voltage for convenient operation with smart devices
- With plugged-on 5 channel LED dimmer
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna (drawing: grey marking, do not cover with metal case)
- Only connect LEDs in parallel
- Do not insert switches into the secondary circuit!