



Door verschillende frequenties van ultrasoon geluid te gebruiken om de gehoorzenuw van het dier herhaaldelijk te stimuleren, knipperende lichten om de oogzenuw te prikkelen en een PIR-sensor om de aanwezigheid van dieren te detecteren, werkt het systeem effectief als afschrikmiddel. Zodra een dier de beschermde zone nadert, activeert de PIR-sensor het apparaat. De intelligente werkmodus stimuleert het dier herhaaldelijk, waardoor het onrustig wordt en de omgeving verlaat. Dit zorgt voor een doeltreffende afschrikking van marters, katten, herten, konijnen, honden, wilde zwijnen, vossen en andere dieren.

Diagram illustrating the components of the smart garden watering system:

- Monokristallijn zonnepaneel (Monocrystalline solar panel)
- Blauw LED-flitslicht (Blue LED flash light)
- PIR sensor
- Ultrasonische luidspreker (Ultrasonic speaker)
- Demontabele priksnok (voor gebruik in de tuin) (Removable spike (for use in the garden))
- Laad indicatie (Charge indication)
- Gevoeligheidsknop (Sensitivity button)
- Keuzeknop werkmodus (Work mode selection button)
- USB-C oplaadpunt (USB-C charging point)

Productnaam:	MartGuard GPS 360°
Model:	317094
Voeding:	DC 5V, 1A / Zonne-energie
Laadstroom:	700mA
Zonnepaneel:	Monokristallijn silicium, 5V/105mA
Werkspanning/stroom:	DC 3.7V / 50-90mA
Standby-spanning/stroom:	4.2V / 180µA
Batterij:	Li-batterij, 3.7V / 2200mAh
Waterdichtheidsklasse:	IP65
Sensorenbereik:	Tot 8 m (afh. van weer en omgeving)
Detectiehoek:	360°
Ultrasonische frequentie:	13,5-45 kHz
DB-waarde:	90-110 dB
Afmetingen (mm):	106×103×150 (Lxlbxh)

- 360° bescherming tegen dieren en vogels uit alle richtingen
- Slim ontwerp met PIR-sensor en ultrasone speaker aan drie zijden, elk werkt onafhankelijk
- Detecteert beweging en activeert automatisch ultrasoon geluid en flitslicht
- Werkt diervriendelijk en automatisch, zonder gif of vallen
- Vijf instelbare modi tegen gewinning en voor gerichte afweer per diersoort
- Gaat in stand-bymodus na vertrek van dieren om energie te besparen
- Werkt op zonne-energie met ingebouwd zonnepaneel (inclusief ingebouwde oplaadbare accu)
- Extra Type-C USB-poort voor (binnen) opladen bij weinig zonlicht
- Dag en nacht bescherming (bij voldoende opgeladen accu)

- Laad het apparaat vóór installatie volledig op in direct zonlicht gedurende 24 uur, of gebruik de Type-C-kabel om het 4 uur op te laden (aanbevolen).
- Monteer de stangen in de juiste volgorde en bevestig ze aan het hoofdapparaat.
- Steek de grondpen in de grond (A) of plaats het op een vlakke ondergrond (B).
- Draai de keuzeknop voor werkmodus met de klok mee om het apparaat in te schakelen en de gewenste modus te selecteren. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.



- De linkerknop stelt de gevoeligheid en het effectieve detectiebereik van het apparaat in. Draai met de klok mee om deze instellingen te verhogen.
- De rechterknop regelt de werkmodus:

Opmerking:
 Modus 4 is geschikt voor gebieden zonder mensen, zoals boerderijen.

- Ultrasoon geluid + flitslicht - Wanneer geactiveerd door de PIR-sensor, werkt het apparaat 30 seconden. Het flitslicht wordt aangestuurd door een lichtsensor: het gaat alleen 's nachts aan en blijft overdag uit.

Oplaatindicator:
Het blauwe oplaatlampje gaat branden tijdens het opladen via de Type-C-kabel of het zonnepaneel, en schakelt uit zodra de batterij volledig is opgeladen.

Lage batterijwaarschuwing:
Wanneer de batterijspanning onder 3,2V daalt, stopt het apparaat met werken. Zodra de spanning weer boven 3,6V komt, schakelt het apparaat automatisch terug naar de stand-bymodus.

- Installeer de verjager op een plek met direct zonlicht.
- Als er onvoldoende zonlicht is, laad de verjager op met de Type-C naar USB-kabel (kabel inbegrepen)
- Voor een beter resultaat: houd de kop van de verjager op 20 cm boven de grond.
- Bedek de PIR-sensor niet, anders werkt de verjager niet.
- Houd de verjager uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Voer alle onderdelen op een passende en veilige manier af, in
overeenstemming met de nationale regelgeving en lokale
milieunormen.

Wij zijn een Nederlands merk en zetten ons elke dag in om kwalitatieve, betrouwbare producten te leveren. Omdat we geen groot reclamebudget hebben, zijn eerlijke reviews van klanten zoals u voor ons enorm belangrijk. Heeft u ons product gebruikt? Laat dan alstublieft een eerlijke beoordeling achter in de webshop waar u ons product hebt gekocht. Zo helpt u niet alleen ons, maar ook andere kopers bij het maken van de juiste keuze. Bedankt voor uw steun!

Onze producten worden geleverd met een garantie van 24 maanden, beginnend vanaf de aankoopdatum. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het klantenserviceteam van de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Wij bieden snelle en efficiënte ondersteuning om uw tevredenheid te garanderen.