



ALCET Nederland
Dreesborch 3
5241 HL Rosmalen
www.alcetsound.nl
info@alcetsound.nl
06 20 40 71 87

HANDLEIDING ALCETSOUND VOGELWERING (ALCE2017-1S-DP)

- VERSTERKER AM105 met WIFI-VERBINDING EN GELUIDSKEUZE VIA
- DIPSWITCHES

Werking:

- De digitale 40W versterker is voorzien van een microprocessor die zorgt voor het telkens met wisselende intervallen in- en uitschakelen van de installatie. De intervallen variëren in lengte van 15 tot 55 seconden aan en tussen de 30 tot 110 seconde uit. Ook de volgorde van de opnamen wordt telkens gewisseld.

Bediening via WIFI en SMART LIFE APP, in- en uitschakelen + volume:

- Naast bovengenoemde automatische in- en uitschakelingen kan de versterker bediend worden via WIFI dankzij de SMART LIFE APP (Apple App en Google Play Store). Dit kan handmatig, of via een in te stellen automatisch programma binnen de app.
- Het onnodig actief zijn van de installatie op momenten dat relatief weinig vogels aanwezig zijn, zal de gewenning doen toenemen. Voor het koppelen van de versterker aan de app zie de separaat bijgevoegde handleiding.
- De AAN-UIT-druktoets van de versterker bevindt zich rechts onder de lichtsensoren. Aan de bovenzijde van de lichtsensoren bevinden zich de druktoetsen voor het verhogen en verlagen van het volume. De hoogte van het volume kan worden afgestemd aan de omstandigheden.

Keuze geluidsinstelling:

- Via de dipswitches aan de voorzijde hebt u keuze uit de diverse angstkreten. De keuzen zijn:
- 1 KRAAI-ZANGVOGEL, 2. SPREEUW, 3. SPREEUW/MEREL, 4. KRAAI/EKSTER, 5. MEEUWMIX, 6. MEEUW-KRAAI, 7. ROOFVOGEL, 8. DUIF, 9. HAAS/KONIJN, 10. STILTE
- U kunt meerdere dipswitches gelijktijdig selecteren. De versterker zal in steeds wisselende volgorde door alle opnames van de gekozen "geluidskaarten" heen gaan. Hierdoor wordt gewenning verder voorkomen. Door dipswitch 10 in combinatie met 1 of meer andere dipswitches te activeren, kun je de geluiden meer spreiden en de versterker langer voeden zonder de kans op overlast en gewenning te vergroten.

Automatisch in- en uitschakelen middels lichtsensoren:

- De versterker is voorzien van een lichtsensoren die bij voldoende daglicht, de installatie in werking zet en bij het invallen van de schemer, de installatie uitschakelt. De lichtsensoren is ingebouwd in het midden van het bedieningspaneeltje. De werking van de lichtsensoren kan omgedraaid worden door het indrukken van de druktoets met het maantje. Indien de versterker op een donkere plaats gemonteerd wordt, is het nodig om de versterker op de nachtstand te zetten. Als de versterker zowel in het donker als bij licht moet werken, dan kunt u de nachtstand kiezen en de lichtsensoren afplakken met een stukje tape.

Stroomvoorziening + uitbreidingsluidsprekers:

- Aan de onderzijde van het bedieningspaneel bevinden zich de aansluitingen voor de stroomvoorziening (drie-pins) en de luidsprekers (twee-pins). De versterker kan gevoed worden middels een 12 Volts accu of een gestabiliseerde 12-Volts adapter. De door Alcetsound te leveren adapter is voorzien van een snoer van 1,5 mt met de juiste koppeling.
- Aan de versterker kunnen 5 luidsprekers met elk maximaal 100 meter kabel worden door gekoppeld. Alle aansluitingen worden gedaan middels schroefkoppelingen.

Onderhoud:

- Aan het eind van het seizoen verdient het aanbeveling apparatuur en kabels binnen te halen. Indien een kabel in de grond is ingegraven raden wij aan de schroefkoppelingen van deze kabel middels plasticzakjes en bindbandjes te beschermen tegen regen.

Garantieperiode: 1 jaar op eventuele fabricagegebreken.

Alle leveringen geschieden tegen de ALCET Nederland leveringsvoorwaarden.