

ECO-DIM.07

Z-Wave



- ✓ Z-Wave gecertificeerd
- ✓ RLC: 0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
- ✓ Geschikt voor alle Z-Wave domotica
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon)
- ✓ Verbruiksmeter
- ✓ Geschikt voor alle bekende merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, stoorsignalen & oververhitting
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Geschikt voor wisselchakeling met pulsdrucker



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.07 Z-Wave
VERMOGEN	0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac
BEDIENING	Druk/Draai & smarthome app
PROTOCOL	Z-Wave Plus (incl. Z-Wave 800 series)
INBOUWMAAT IN MM	70,9 x 70,9 x 23,8mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | ✓ EcoDim |

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|---|--------------|----------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Z-Wave
hub) | ✓ FIBARO | ✓ Amazon Alexa |
| ✓ Homey | ✓ homee | |
| | ✓ Futurehome | |
| | ✓ WINK | |