

Aanvullende handleiding Speedchip - Custom 2.0 voor Bosch

Activeren van de Speedchip Custom

De Speedchip Custom is geprogrammeerd met uw eigen activeringscode. Deze staat vermeld op uw factuur en pakbon.

Instellen van de snelheidslimiet

U kunt de snelheidslimiet van de Speedchip zelf instellen tussen de 0 km/h en de 75 km/h. Standaard staat deze ingesteld op 50 km/h.

Het instellen werkt als volgt:

- Activeer de Speedchip Custom met uw activeringscode
- Wacht tot 1,0 als snelheid in het display verschijnt.
- Wacht weer even tot de 0,0 km/h als snelheid verschijnt. De Speedchip is nu actief en staat gedurende 10 sec. in de programmeer mode.
- Hou de " - toets" van de bedieningsunit gedurende 5 sec. vast en laat deze daarna los: de ingestelde snelheid verschijnt en kan met de " - toets" of '+ toets' worden gewijzigd.



Wacht tot de nieuw ingestelde snelheidslimiet verdwijnt en 0,0 km/h als snelheid verschijnt. Uw instelling is nu opgeslagen.

COBI systeem

Heeft u een COBI systeem gemonteerd dan kunt u de Speedchip Custom wel activeren maar dient u de snelheidslimiet te wijzigen met het Intuvia display gemonteerd.

E-BIKE-TUNING.NL
Nieuwstad 9
6811 BJ Arnhem
T: + 31 26 2022676
E: info@e-bike-tuning.nl