


350W LED Dimmer met on/off switch – Dimmer Bief



Dimmer adjustment Trim Pots

Productspecificaties

Artikel nummer	LL-AC-Dim
Omschrijving	LED dimmer “Bief”
Input	AC230V
Output	AC230V
Vermogen	10-350W
Dimmer instellingen:	VR1: Druk “aan” en druk “uit” draai met de klok mee om lichtsterkte te vergroten en tegen de klok in om lichtsterkte te verminderen; VR2: Maximale lichtsterkte instellen; VR3: Minimale lichtsterkte instellen; VR4: draai met de klok mee om “trigger pulse” te verhogen en tegen de klok in om het te reduceren.
Deze dimmer heeft:	Overheat protection; Overload protection; Short circuit protection.
Specificaties:	Voltage: 220-240VAC; Dimmer type: Trailing Edge; Laden: 1- 350VA; Laad type: LED, Ohmic, Halogen, Electronic Dimming Transformer; Trimming: Max, min; Trigger pulse: 0 tot 0,7 seconden.

