



Easee

Charge Lite

Charge Lite is een betrouwbare en toekomstbestendige EV-lader voor alle oplaadbehoeften thuis. Lokale Bluetooth controle zorgt voor een betrouwbare verbinding en geavanceerde slimme veiligheidsfuncties zorgen ervoor dat je altijd veilig kunt laden. Zorgvuldig ontworpen en geproduceerd in Noorwegen; thuis laden gemakkelijk gemaakt.

The future is lite.

Kenmerken

Charge Lite kan tot 7,4 kW laden op een eenfasig circuit en tot 11 kW op een driefasig circuit. Installeer tot drie laders op één thuislocatie.
De lader wordt voortdurend bijgewerkt met de nieuwste functies.

- Easee Link™ Local Load & Phase balancing.
- Energieverdeling met het gebouw.¹
- Ondersteuning voor laden op zonne-energie.¹
- Over-the-air updates.
- Serviceprovider gereed.
- Standaard zwarte cover.
- Fabrieksgarantie: 3 jaar (Nederland).

Veiligheid

Bescherming

Ingebouwde aardfoutbeveiliging.²
Temperatuur monitoring.
Beveiligd tegen overbelasting.
Slagvastheid: IK10.
Isolatieklasse: I.
Overspanningscategorie III.
Diefstalbeveiliging.

Voldoet aan de volgende voorschriften

2014/53/EU (RED).
2011/65/EU (RoHS).
2014/30/EU (EMC).
2014/35/EU (LVD).
De Regeling elektrische voertuigen (slimme oplaadpunten) 2021.
Zie DoC voor meer informatie op [easee.support](https://www.easee.com/support)

Technisch

Laadvermogen

IT 3-fase: 3 x 9 A = 6,4 kW.
TN 3-fase: 3 x 16 A = 11 kW.
IT/TN 1-fase: 1 x 32 A = 7,4 kW.

Elektrisch

Spanning: 3x 230 V / 400 V AC (±10%).
Netfrequentie: 50 Hz.
Installatienetwerk: TN, IT, TT.
Laadconnector: Type-2 aansluiting.
Automatische aanpassing van laadsnelheid op basis van beschikbare stroom.¹
Automatisch laden met zonne-energie.¹
Automatische phase balancing.¹
Ingebouwde energiemeter.

Connectiviteit

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.
Bluetooth 4.2.
Ingebouwde eSim (mobiel LTE).
OCPP 1.6.
Easee Link^{RF} (tussen lader en Equalizer).
Ingebouwde RFID/NFC-lezer voor toegangscontrole.
Easee App voor controle en monitoring.

Algemeen

Afmetingen (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106.
Wandmontage (mm): c/c H: 160 x B: 125.
Bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +40 °C.
Gewicht: 1,5 kg.

Easee App

Betrouwbare lokale controle

Neem lokale controle over je lader door verbinding te maken via Bluetooth en krijg toegang tot vele handige functies.

- Laadcontrole.
- Bekijk de status van de lader.
- Laadkabel vergrendelen/ontgrendelen.
- Autoriseer laden met de app.
- Samenvatting laadsessie.
- Teller voor levenslang verbruik.
- Overzicht van beschikbare energie.
- Configuratie.

Voor Oostenrijk, Finland, Duitsland, Nederland: Charge Lite is een thuislader die uitsluitend is vervaardigd en ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Charge Lite laders mogen niet worden gebruikt voor niet-huishoudelijk gebruik. Onder huishoudelijk gebruik wordt verstaan het gebruik in of rond de eigen (huur-of koop) woning van een individu. De Charge Lite lader moet te allen tijde gebruik maken van de privé aansluiting van een particulier op het elektriciteitsnet. Charge Lite laders kunnen niet worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd, gebaseerd op het gerealiseerde verbruik van elektriciteit. De Charge Lite lader kan niet gebruikt worden om dit verbruik te meten.

Voor België, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk: Charge Lite is niet MID-gecertificeerd. In sommige markten is naleving van MID nog geen vereiste voor het laden van elektrische voertuigen waarvoor verrekening wordt verwacht of verbruik als kosten worden opgegeven in de belastingaangifte; raadpleeg de lokale regels voor meer informatie.

De informatie in dit document is alleen voor informatieve doeleinden, wordt zo geleverd en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Easee ASA, inclusief haar dochterondernemingen, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie en illustraties, en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor uw overwegingen, beoordelingen, beslissingen of het ontbreken daarvan of ander gebruik van de informatie in dit document.

Geen enkel deel van deze publicatie mag opnieuw worden gepubliceerd, gereproduceerd, overgedragen of hergebruikt in enige andere vorm, op welke wijze of in welke vorm dan ook, voor eigen gebruik of voor gebruik door derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Easee of haar dochterondernemingen. Elk toegestaan gebruik moet altijd gebeuren in overeenstemming met goede praktijken en ervoor zorgen dat er geen schade kan worden toegebracht aan Easee of door misleiding van de consument.

Easee en producten, productnamen, handelsmerken en slogans van Easee, al dan niet geregistreerd, zijn intellectueel eigendom van Easee en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easee worden gebruikt. Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of dienstmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

De laatste versie van deze publicatie kan worden gedownload op <http://easee.support>

Januari 2024 - Versie 1.05
© 2023 by Easee ASA. Alle rechten voorbehouden.



Easee ASA
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Noorwegen
Org.nr: 920 292 046

Easee wordt gedistribueerd en onderhouden door een netwerk van gekwalificeerde partners en wederverkopers. Vind meer informatie en uw lokale partner op:

www.easee.com