

U N I F I T

Handleiding UNI-CAS103

WCD Plug & Play, relais max. 10A.



Productomschrijving

De UNI-CAS103 is een Casambi WCD met EURO stekker, voor niet dimbare verlichting, en verlichting met een eigen dimmer. De soft start met inschakelstroom begrenzer zorgt voor een storingsvrije inschakeling van de verlichting, en een langere levensduur van de led. De schakelaar op de zijkant is een handmatige schakel- en dim optie.

Let op:

- Maximale belasting: 10A
- Niet beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting
- Niet geschikt voor laagspanningshalogeen of LED-lampen met ijzerkerntransformator

CASAMBI App:


1. Open de app en voeg de module toe aan het gewenste netwerk.
2. Bedien via het aantikken van het pictogram in het tabblad 'Lamp'.

Technische specificaties

- Netspanning: 230VAC + 10%
- Netfrequentie: 50Hz
- Omgevingstemperatuur: 0 – 35 °C
- Belasting: 10A(resistive), 6A(led @50Hz), 1A(led @60Hz).
- Waterdichtheid: IP20
- Afmeting: 55x52x60mm.
- Normen: EN60669-2, EN55015, EN61000, EN61547, EN62493
- Richtlijnen: CE (2014/30/EU, 2014/35/EU), RoHS, REACH, EuP

Garantie

Geen garantie bij mechanische schade of onjuist gebruik. 1 jaar garantie vanaf aankoopdatum aangegeven op de aankoop bon.



U N I F I T