

# ECO-DIM.05 WiFi



- ✓ WiFi gecertificeerd
- ✓ 2x 0-100W led
- ✓ Fase afsnijding (RC)
- ✓ Geschikt voor de meeste WiFi smarthome app's (Tuya)
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Bijpassend afdek materiaal voor ieder merk leverbaar
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN & MAX afstellingen
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Geschikt voor alle dimmerknoppen met D-vorm gat
- ✓ Geschikt voor opbouwdozen & inbouwdozen met schroefgaten



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>MERK</b>             | EcoDim  |
| <b>ARTIKELNUMMER</b>    | ECO-DIM.05 WiFi                               |
| <b>VERMOGEN</b>         | 2x 0-100W led                                 |
| <b>VOLTAGE (INPUT)</b>  | 220-240VAC                                    |
| <b>DIMTECHNIEK</b>      | Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic |
| <b>BEDIENING</b>        | Druk/Draai, smarthome app                     |
| <b>INBOUWMAAT IN MM</b> | 70,9 x 70,9 x 32,6mm                          |
| <b>GARANTIE</b>         | 2 jaar  |

## GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ PEHA

## GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- ✓ Google Assistant/ Home
- ✓ Amazon Alexa
- ✓ Nedis
- ✓ Trust
- ✓ Woon
- ✓ Hombli
- ✓ HomeyLux
- ✓ Calex
- ✓ Kruidvat
- ✓ LSC Smart connect (Action)