

# ECO-DIM.05 Zigbee



- ✓ Zigbee gecertificeerd
- ✓ 2x 0-100W led
- ✓ Geschikt voor de meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Bijpassend afdek materiaal voor ieder merk leverbaar
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN & MAX afstellingen
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
- ✓ Geschikt voor alle dimmerknoppen met D-vorm gat
- ✓ Geschikt voor opbouwdozen & inbouwdozen met schroefgaten



<b>MERK</b>	<b>EcoDim</b>
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>ECO-DIM.05 Zigbee</b>
<b>VERMOGEN</b>	<b>2x 0-100W led</b>
<b>VOLTAGE (INPUT)</b>	<b>220-240VAC</b>
<b>DIMTECHNIEK</b>	<b>Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic</b>
<b>BEDIENING</b>	<b>Druk/Draai &amp; smarthome app</b>
<b>INBOUWMAAT IN MM</b>	<b>70,9 x 70,9 x 32,6mm</b>
<b>GARANTIE</b>	<b>2 jaar</b>

## GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- ✓ Berker by Hager
- ✓ Busch-Jaeger
- ✓ Gira
- ✓ JUNG
- ✓ Merten by Schneider
- ✓ PEHA

## GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- ✓ Google Assistant/ Home (via Hue, Homey)
- ✓ Amazon Alexa (via Hue, Homey)
- ✓ Philips Hue
- ✓ Homey
- ✓ IKEA Dirigera